

Основные электрические параметры			
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Нормы не менее	Температура, °C
Ток потребления, мА при $U_{CC1} = -3,0 В$ $U_{CC2} = -1,5 В$	I <sub>CC</sub>	18,0	25±10
		25,0	55
Выходное напряжение, В -низкого уровня -высокого уровня при $U_{CC1} = -3,0 В$ $U_{CC2} = -1,5 В$	U <sub>OL</sub>	$U_{CC1} + 0,2$	25±10
	U <sub>OH</sub>	0	

Таблица назначения выводов

Контакт	Обозначение	Цель
01	SEG1	Выход сегментной группы 1
02	SEG2	Выход сегментной группы 2
03	SEG3	Выход сегментной группы 3
04	TEST1	Контрольный вход 1
05	TEST2	Контрольный вход 2
06	OSC1	Кварцевый резонатор
07	OSC2	Кварцевый резонатор
08	-	Свободный
09	OU1	Выход опроса клавиатуры 1
10	OU2	Выход опроса клавиатуры 2
11	OU3	Выход опроса клавиатуры 3
12	U <sub>CC1</sub>	Вывод питания от источника напряжения
13	U <sub>CC2</sub>	Вывод питания от источника напряжения
14	COM1	Общий электрод 1
15	COM2	Общий электрод 2
16	ALM2	Пьезоэлемент
17	ALM1	Пьезоэлемент
18	SR	Вход начальной установки
19	-	Свободный
20	-	Свободный
21	OV	Свободный
22	TM1	Исходная клавиатура 1

Продолжение

Контакт	Обозначение	Цель
23	IN2	Вход клавиатуры 2
24	-	Свободный
25	IN3	Вход клавиатуры 3
26	IN4	Вход клавиатуры 4
27	SEG4	Выход сегментной группы 4
28	SEG5	Выход сегментной группы 5
29	SEG6	Выход сегментной группы 6
30	SEG7	Выход сегментной группы 7
31	SEG8	Выход сегментной группы 8
32	SEG9	Выход сегментной группы 9
33	SEG10	Выход сегментной группы 10
34	SEG11	Выход сегментной группы 11
35	SEG12	Выход сегментной группы 12
36	SEG13	Выход сегментной группы 13
37	SEG14	Выход сегментной группы 14
38	SEG15	Выход сегментной группы 15
39	SEG16	Выход сегментной группы 16
40	SEG17	Выход сегментной группы 17
41	SEG18	Выход сегментной группы 18
42	SEG19	Выход сегментной группы 19
43	SEG20	Выход сегментной группы 20
44	SEG21	Выход сегментной группы 21
45	SEG22	Выход сегментной группы 22
46	SEG23	Выход сегментной группы 23
47	SEG24	Выход сегментной группы 24
48	SEG25	Выход сегментной группы 25
49	SEG26	Выход сегментной группы 26
50	SEG27	Выход сегментной группы 27
51	SEG28	Выход сегментной группы 28
52	-	Свободный
53	SEG29	Выход сегментной группы 29
54	SEG30	Выход сегментной группы 30
55	SEG31	Выход сегментной группы 31
56	SEG32	Выход сегментной группы 32
57	SEG33	Выход сегментной группы 33
58	SEG34	Выход сегментной группы 34
59	SEG35	Выход сегментной группы 35
60	SEG36	Выход сегментной группы 36